

MET1000

Testeur électrique True RMS tout-en-un



- Affichages LCD et LED avec autodiagnostic
- Sondes de test amovibles
- Tension CA/CC jusqu'à 1 000 V
- Mesure de 200 A CA
- True RMS sur V CA / A CA
- Courant d'appel
- Rotation de phase
- Test unipolaire
- Stockage de données
- Mesure de tension sans piles
- Conforme à la norme CEI/EN 61243-3:2014
- IP65

DESCRIPTION

Le Megger MET1000 est un testeur multifonctions de tension et de courant offrant aux électriciens et ingénieurs en électricité un mesureur tout-en-un portable robuste et polyvalent équipé de cordons de test amovibles. Doté de deux affichages (LED et LCD), il offre à l'utilisateur un testeur 200 A CA et 1 000 V CA/CC conçu pour une utilisation quotidienne. Classé CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, avec un boîtier IP65 pour une protection accrue, il réduit le nombre de testeurs nécessaires aux professionnels.

- Continuité jusqu'à 50 K Ohms
- Mise sous tension/hors tension automatique
- Affichage numérique 9 999 relevés
- Temps de réponse (barre) < 0,5 s
- Temps de réponse (lecture) V CC < 0,5 s
- Rétroéclairage automatique à LED blanche
- Courant de crête d'entrée < 3,5 mA @ 1 000 V
- Mâchoire de 39 mm de large
- Conducteur jusqu'à 16 mm de diamètre
- Reconnaissance automatique de la polarité
- Indication ELV (très basse tension)
- Étui de transport avec passant de ceinture
- Protège-main et design profilé
- Embouts interchangeables Ø 2 mm / Ø 4 mm
- Lampe de poche à LED
- IP65
- CAT IV 600 V/CAT II 1 000 V

TESTS MULTIPLES

Outre ses fonctions polyvalentes de test de tension et de continuité avec sélection automatique de gamme, le Megger MET1000 possède une pince ampèremétrique intégrée pour la mesure de courants CA jusqu'à 200 A.

Le MET1000 permet de réaliser des mesures TRMS CA et de procéder à des tests de rotation de phase et de courant d'appel, mais également à des tests de tension unipolaires. Ce testeur électrique extrêmement polyvalent est donc idéal dans les environnements commerciaux, industriels et domestiques. Des protecteurs de sonde GS38 sont fournis en standard pour assurer la conformité aux toutes dernières normes.

Outre sa lampe de poche à LED blanche permettant de travailler en toute sécurité dans les endroits mal éclairés, le MET1000 possède d'autres atouts, comme un boîtier IP65 incorporant un protège-doigts, une conception ergonomique et un étui de transport, ainsi qu'une fixation pour sondes facile à utiliser à l'arrière de l'appareil. Tous ces éléments contribuent à assurer la sécurité de l'utilisateur et à protéger l'appareil.

Le MET1000 intègre également des fonctions complètes d'auto-diagnostic et permet de mesurer la tension et la continuité acoustique. Il est doté d'un courant d'appel maximum de 3,5 mA pour éviter un déclenchement indésirable des RCD/RCBO, et avertit l'opérateur des tensions dangereuses, même lorsque les piles sont déchargées. Il répond ainsi aux exigences pratiques des techniciens d'essais d'aujourd'hui.

SPÉCIFICATIONS

(Pour 23 °C ± 5 °C, ≤ 80 % H.R.)

Taux d'échantillonnage 3 fois/s

Courant de crête d'entrée : Is < 3,5 mA @ 1 000 V

ACA :	Gamme 200,0 A Résolution 0,1 A Précision de base ± (3,0 % du relevé + 5 chiffres) à 45 Hz~65 Hz
V CA :	Gamme : (avec piles) 6,0 V ~ 999,9 V Gamme : (sans piles) 45 V ~ 999,9 V Résolution 0,1 V Précision de base ± (1,5 % du relevé + 5 chiffres) à 45 Hz ~ 400 Hz
DCV :	Gamme : (avec piles) 7,0 V ~ 999,9 V Gamme : (sans piles) 35 V ~ 999,9 V Résolution 0,1 V Précision de base ± (1,0 % du relevé + 2 chiffres)
OHM :	Gamme 50 KΩ Précision de base ± (1,5 % du relevé + 5 chiffres) Résolution 1Ω
Bip de continuité :	avertisseur sonore < 1,8 KΩ, 2,7 KHz
Indication de séquence de phases :	Sensibilité 90 V à 1 000 V (Phase à terre)
Gamme de fréquences :	45 Hz à 65 Hz

Contrôle de phase unipolaire :Sensibilité 90 V à 1 000 V (45 Hz –
65 Hz Phase à terre)**Dimensions :** 57 mm (l) x 220 mm (L) x 35 mm(H)**Poids (avec piles) :** 200 g**Temps de réponse (barre) :** < 0,5 s**Temps de réponse (lecture) :** < 0,5 s**Indication de surcharge :** « OL » ou « -OL »'**Indication de batterie faible****Mise hors tension automatique :** 30 secondes**Avertisseur sonore :** 2,7 kHz et LED ELV**Autonomie des piles :**(Sans rétroéclairage, piles alcalines)
1,000 opérations**Température de fonctionnement :**

-15 °C ~ 55 °C, ≤80 % H.R.

Température de stockage :

- 20 °C ~ 60 °C

Coefficient de température :0,2 x (précision spé.)/°C,
< 18 °C ou > 28 °C**Dimensions de la mâchoire :** 39 mm**Dimension maximale du conducteur :** 16 mm**Alimentation requise :** 2 piles AAA (R03,
LR03, 24D, 24A)**Norme internationale :** CEI/EN 61243-
3:2014**Norme de sécurité :** CEI 61010-1, 61010-
2-032, EN 61326-1
CAT IV 600 V, CAT III
1 000 V**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Description	Code de commande	Accessoires en option
MET1000	1013-099	Embouts métalliques de rechange Euro (10 pièces conditionnées en sachet) 2005-269
Accessoires inclus		
Jeu de cordons de sonde rouge et noir	1013-359	Embouts de rechange UK GS38 1013-361
Étui de transport avec passant de ceinture	1013-360	Unité de test MPU690 1001-561

BUREAU DES VENTESMegger SARL
9 rue Michaël Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
France
T. 01 30 16 08 90
E. infos@megger.com**MET1000_DS_FR_V01**www.megger.com
ISO 9001
Le mot "Megger" est une marque déposée**Megger**®