

LA-KIT

Lampenadapter-Kit



- Die 5 gängigsten Lampenadapter
- Ermöglicht einfaches Testen an den Lampenfassungen
- Konform mit IEC61010
- Lieferung mit 2-adrigem Leitungssatz
- Transportkoffer im Lieferumfang enthalten

BESCHREIBUNG

Das LA-KIT von Megger enthält fünf separate Lampenfassungs-Adapter. Damit können elektrische Prüfgeräte über 4-mm-Fassungen nach Industriestandard für Mess- und Prüfzwecke an den Stromkreis angeschlossen werden, ohne dass in die Leitungen oder das Lampengehäuse eingegriffen werden muss.

PRODUKTUMFANG

- Lampenadapter B22
- Lampenadapter B14
- Lampenadapter E27
- Lampenadapter E14
- Lampenadapter GU10
- 2-adriger Leitungssatz
- Schutz-Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN

Spannungsbereich:	0 V bis 253 V AC
Frequenzbereich:	50/60 Hz
Maximalstrom:	2 A
Betriebsdauer:	Kontinuierlich
Abmessungen des Adapters:	80 mm x 42 mm x 34 mm (max.)
Gewicht des Adapters:	32 g (max.)
Abmessungen des Kits (inkl. Koffer):	190 mm x 100 mm x 75 mm
Gewicht des Kits (inkl. Koffer):	295 g
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Maximale Luftfeuchtigkeit:	80 %
Lagertemperatur:	-20 °C bis 70 °C
IP-Schutzart:	IP40
Max. Höhe (über NN):	2000 m
Verschmutzungsgrad:	2
Sicherheitsnormen:	IEC/EN 61010-1
EMV-Normen:	EN 61326-1:2013



BESTELLANGABEN

Beschreibung	Bestellnummer
LA-KIT	1014-833

VERTRIEBSBÜROS

Megger GmbH
Weststraße 59
52074 Aachen
T: +49 (0) 241 91380 500
E: info@megger.de

Megger Germany GmbH,
Dr.-Herbert-lann-Str. 6
96148 Baunach
T. 09544-68-0
F. 09544-2273
E. team.dach@megger.de

LAKIT_DS_de_V01

www.megger.com
ISO 9001
Das Wort „Megger“ ist eine eingetragene Marke.