

ZESTAW LA

Zestaw adapterów do gniazd opraw oświetleniowych



- 5 adapterów do najpopularniejszych gwintów opraw oświetleniowych
- Umożliwiają wygodne przeprowadzenie testów opraw
- Zgodność z IEC61010
- Dostarczany z kompletem dwóch przewodów pomiarowych
- W zestawie futerał ochronny

OPIS

Zestaw Megger LA oferuje użytkownikowi 5 indywidualnych adapterów do gniazd opraw oświetleniowych. Ich wykorzystanie umożliwia podłączenie klasycznych przewodów pomiarowych z 4 mm końcówkami celem przeprowadzenia pomiarów elektrycznych. To wszystko bez konieczności demontażu oprawy i rozłączaniu obwodu!

ZESTAW OBEJMUJE:

- Adapter z gwintem E14
- Adapter z gwintem E27
- Adapter z gwintem GU10
- Adapter z gwintem B14
- Adapter z gwintem B22
- Komplet dwóch przewodów pomiarowych
- Futerał ochronny

SPECYFIKACJA

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zakres napięcia: | 0 V – 253 V AC |
| Zakres częstotliwości: | 50/60 Hz |
| Maksymalny prąd: | 2 A |
| Czas pracy: | Praca w trybie ciągłym |
| Wymiary adaptera: | maks. 80 mm x 42 mm x 34 mm |
| Waga adaptera: | maks. 32 g |
| Wymiary (z futerałem): | 190 mm x 100 mm x 75 mm |
| Waga (z futerałem): | 295 g |
| Temperatura pracy: | 0°C do 40°C |
| Maksymalna wilgotność: | 80% wilg. względnej. |
| Stopień ochrony IP: | IP40 |
| Maksymalna wysokość: | 2000 m |
| Stopień zanieczyszczenia : | 2 |
| Bezpieczeństwo: | IEC/EN 61010-1 |
| Kompatybilność EMC: | EN 61326-1:2013 |



INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

| Opis | Nr katalogowy |
|-----------|---------------|
| Zestaw LA | 1014-833 |

BIURO SPRZEDAŻY

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42A,
05-500 Stara Iwiczna
T. +48 22 2 809 808
E. info.pl@megger.com

LAKIT_DS_pl_V01

www.pl.megger.com
ISO 9001
Marka Megger jest prawnie chronionym znakiem towarowym.