

## VF5

### Detector de tensión de CA



- Detector de tensión sin contacto de CA
- Rango de tensión de 12 V a 1000 V
- Advertencia visual, sonora y vibratoria de tensión baja y media
- Cuerpo de goma duradera sobremoldeada
- Tornillo en la tapa de la batería
- Linterna LED blanca y brillante incorporada
- CAT IV 1000 V
- IP67

#### DESCRIPCIÓN

El detector de tensión VF5 de Megger está diseñado para comprobar la presencia de tensión de CA, lo que se indica con un LED rojo brillante ubicado dentro de la punta de nailon blanco y un zumbador con alerta por vibración. El detector tiene rangos de tensión baja (de 12 V a 1000 V) y tensión media (de 100 V a 1000 V). La tecnología VF5 posee la ventaja adicional de contar con una linterna LED blanca brillante para su uso en condiciones de poca luz.

#### APLICACIÓN

Es adecuado para identificar conductores con corriente, encontrar una rotura en un conductor o verificar un fusible quemado mientras se encuentra en el circuito, además de detectar la tensión de CA en las tomas de corriente, los interruptores, los disyuntores, los fusibles, los cables y las luminarias.

#### SPECIFICATION

<b>Rango de tensión de detección</b>	De 12 V CA a 1000 V CA, de 100 V a 1000 V CA
<b>Rango de frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Baterías</b>	Baterías 2 x AAA/LR03 1,5 V
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F)
<b>Humedad</b>	Un máx. de 80 %
<b>Altitud</b>	2000 metros
<b>Grado de polución</b>	2
<b>Cumplimiento de seguridad</b>	CAT IV 1000 V
<b>Apagado automático</b>	5 minutos
<b>Clasificación IP</b>	IP67

**SALES OFFICE**  
Megger Limited  
Archcliffe Road Dover  
CT17 9EN England  
T +44 (0) 1304 502101  
E UKsales@megger.com

**VF5\_DS\_es-It\_V01**  
www.megger.com  
ISO 9001  
The word 'Megger' is a registered trademark

#### INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Artículo (cant.)	Código de pedido
Caja de 12 detectores VF5	1013-098
(solo disponible como una caja de 12 artículos, no como instrumentos individuales)	
<b>Accesorios incluidos</b>	
2 baterías AAA	